

MotionCam

Bewegingsmelder met fotocamera om alarmen te verifiëren

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---|---|
| Verzendt een foto in onder 9 seconden | Ziet in het donker | Werkt tot 4 jaar op de voorgeïnstalleerde batterijen. | Werkt op een afstand tot 1700 m van de Hub. |
|---------------------------------------|--------------------|---|---|

Meer dan een foto. Sneller dan een video.

Met MotionCam weet u al van de actuele situatie thuis vóórdát de inbrekers begrijpen dat ze gesnapt zijn. Een geanimeerde serie foto's volgt het bewegingsdetectie alarm voor een nauwkeurige beoordeling van de situatie.

1. Beweging gedetecteerd
2. Alarm verzonden
3. Situatie vastgelegd

MotionCam heeft [Hub 2](#) nodig voor een correcte werking.

Voorkomt onnodige overlast

Een kindermisje kwam terug uit de winkel en vergat het beveiligingssysteem uit te schakelen. Het alarm ging af, maar de ouders waren gerustgesteld. MotionCam heeft een serie foto's gemaakt om de oorzaak te achterhalen.

Ziet de verborgen bedreigingen

Het alarm ging af op kantoor. Het Ajax beveiligingssysteem heeft de foto's van de MotionCam naar het personeel gestuurd. Wees voorzichtig! De criminelen zijn gewapend.

Let op uw woning in avond en nacht

De inbrekers braken 's nachts in. Dankzij de IR-achtergrondverlichting waren hun gezichten zichtbaar op de filmbeelden. De politiepatrouille heeft de inbrekers op heterdaad betrapt.

Ontworpen om de privacy te respecteren

MotionCam is ontworpen om uw veiligheid te controleren, niet uw persoonlijke leven. De bewegingsmelder is niet in staat om foto's te maken op verzoek. De camera wordt alleen geactiveerd als reactie op een bewegingsdetectie alarm. De gegevens worden versleuteld tijdens het hele proces van overdracht en opslag. Niemand analyseert het, zelfs de AI niet. U hoeft niet onder voortdurend toezicht van de beveiligingscamera's te leven om te weten waarom het alarm afgaat.

- Foto's alleen vastleggen wanneer er alarm wordt geslagen
- Alle foto's zijn gecodeerd
- We zien uw foto's niet...

Onderscheid tussen echt en onnodig alarm

MotionCam negeert huisdieren (tot 50 cm hoog) met behulp van het SmartDetect-algoritme. Maar als een bijzonder nieuwsgierig huisdier erin slaagt om het alarm af te laten gaan, zal het erop volgende fotorapport bevestigen dat het huis veilig is.

Unieke communicatietechniek

MotionCam gebruikt tegelijkertijd twee gespecialiseerde radioprotocollen: Juweler voor het versturen van onmiddellijke alarmen en Wings voor een snelle beeldtoevoer. U ontvangt de eerste momentopname van de gebeurtenis binnen 9 seconden na de bewegingsdetectie. Zoals gewoonlijk zal de alarmmelding in een fractie van een seconde binnenkomen, zelfs als het signaal instabiel is.

U kunt MotionCam instellen op een afstand van maximaal 1700 meter van de Hub om visuele controle van de meest kritische gebieden te verkrijgen. De nieuwe detector heeft een recordbrekende efficiëntie met een batterijlevensduur tot 4 jaar.

- Tweerichtingscommunicatiekanaal op een afstand van maximaal 1700 m.
- Eerste foto geleverd in minder dan 9 sec.
- Tot 4 jaar gebruik met de voorgeïnstalleerde batterijen

Intuïtief te koppelen en te installeren

MotionCam maakt met een paar tikjes verbinding met het Ajax beveiligingssysteem. Open de Ajax app, scan de QR code, en wijs de detector toe aan een van de ruimtes.

Monteer de detector op een muur zonder hem te demonteren. Zorg ervoor dat er geen vazen, kasten of glazen voorwerpen de zichthoek van de melder blokkeren. U bent helemaal klaar!

- Eenvoudig te koppelen met een QR-code
- Snelle montage met een SmartBracket
- Mobiele app om aan te passen, te testen en te controleren

| | |
|------------------------|---|
| Classificatie | Elektro-optisch gecombineerde draadloze beveiligingsdetector met een fotocamera |
| Detector type | Draadloos |
| Installatie | inwandig |
| Bereik | Tot 12 mtr. |
| Diervriendelijk | Gewicht: tot 20 kg Hoogte: up to 50 cm |

| | |
|---|---|
| Compatibiliteit | Alleen met Hub 2 |
| Element | PIR-sensor |
| Alarmsignaal transmissietijd | 0.15 sec |
| Detectiehoek | Horizontaal — 88.5° Verticaal — 80° |
| Camera beeldhoek | 90° |
| Foto verificatie | Tijd om een foto met standaardinstellingen af te leveren: tot 9 seconden. Fotokwaliteit: tot 640 × 480 Foto's in een serie: 1-5 stuks Meer informatie > |
| IR-achtergrondverlichting voor nachtfoto's | Ingebouwd |
| Gevoeligheid | Instelbaar, 3 niveaus |
| Aanbevolen installatiehoogte | 2.4 mtr. |
| Voeding | Batterijen: CR123A (x2) Voedingsspanning: 3 V Levensduur van de batterij: tot 4 jaar (tot 2,5 jaar als de instelling "Vertraging bij betreden" is geactiveerd). |
| Jeweller radio techniek | Communicatiebereik met melders: tot 1.700 m in open veld Tweerichtingscommunicatie tussen apparaten Werkfrequenties: 868,0-868,6 MHz Zelfregelend RF uitgangsvermogen: tot 20 mW Blokcodering op basis van een AES-algoritme Instelling van de detector polling: 12-300 s Frequentie hopping Meer over Jeweller > |
| Wings radio techniek | Transmissie van visuele alarm verificatie |
| Temperatuur sensor | Ingebouwd |
| Werktemperatuur bereik | Vanaf 0°C tot +40°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | Tot 75% |
| Anti-sabotage | Fraude bescherming Jamming bericht Anti-sabotage schakelaar |
| Compatibiliteit met meldkamer | Bewegingsalarmen worden verzonden naar meldkamers die SIA- en Contact ID-protocollen ondersteunen. |

| | |
|--|---|
| | Visuele alarm verificaties worden verzonden naar het Manitou CMS en de Ajax PRO Desktop app |
| Configuratie en testen op afstand | + |
| Beschermingsklasse | IP50 |
| Afmetingen | 135 x 70 x 60 mm |
| Gewicht | 167 g |
| Garantie | Vervanging en reparatie voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van verkoop. De garantie geldt niet voor batterijen. Meer info > |
| Complete Set | MotionCam bewegingsmelder SmartBracket bevestigingsbeugel x2 CR123A batterijen (voor-geïnstalleerd) Installatie kit Quick Start Guide |
| Certificering | Security Grade 2, Environmental Class II conform de vereisten van EN 50131 |