



WIRELESS

MCM-140

Draadloos bedieningspaneel voor de PowerMax

De MCM-140 vereenvoudigt het bedieningsgemak en het gebruik van alle functies van de draadloze PowerMax beveiligingscentrale

Makkelijk te programmeren en eenvoudig in de bediening

Visuele statusindicatie door LED (rood/oranje/groen)

Verschillende buzzer geluiden afhankelijk van de uitgevoerde actie

Beschikt over verlichting van de toetsen

Vergroot het bedieningsgemak t.a.v. de PowerMax centrale

Dit eigentijds ontworpen en handzame paneel kan zowel als losse afstandsbediening dan wel als extra vast bedieningspaneel voor in huis, winkel of kantoor worden toegepast



Visonic[®]

For a smart and secure lifestyle



MCM-140

De draadloze PowerMax afstandsbediening

- Beschikt over een modern en handzaam ontworpen behuizing
- Verschillende codes voor elk apart commando
- Automatische supervisiemelding
- 3VDC lithium batterij met lange levensduur
- Automatische melding lage batterijspanning
- Inclusief montagebeugel voor bevestiging op muur of wand
- Conform de actuele Europese EN50130-4 standaards



WIRELESS

Naast de bestaande bediening via het geïntegreerde paneel op de PowerMax kan men tevens kiezen voor het draadloze MCM-140 bedieningspaneel. Makkelijk te programmeren en ideaal voor de bediening van de vele PowerMax functies vanaf elke plek in huis, winkel of kantoor.

De MCM-140 functies en commando's in relatie tot de bediening en de aansturing van X-10 apparatuur worden op dezelfde wijze geactiveerd zoals bij de PowerMax.

Gebruikmakend van de PowerCode en Code Secure technieken verstuurt de zender voor elk commando een aparte code. De MCM-140 kan tevens gebruikt worden in combinatie met andere draadloze PowerCode ontvangers.

De verlichting van de toetsen maakt zelfs bediening in het donker mogelijk. De kleurcode van de LED en het buzzer geluid bevestigen het specifieke commando van de gebruiker. Automatische supervisie meldingen worden

periodiek verstuurd ter controle van de aanwezigheid.

Met de compact gevormde MCM-140 kan de gebruiker het PowerMax systeem in- en uitschakelen en nood, brand of paniek meldingen doorgeven. Automatische doormelding van een lage batterijspanning vindt plaats, wanneer de 3VDC lithium batterij leeg dreigt te raken. De montagebeugel maakt bevestiging op elke gewenste plek, waar de MCM-140 vaak toegepast moet worden, mogelijk.

SPECIFICATIES

Verzonden ID types: PowerCode en CodeSecure

PowerCode: voor aansturing X-10 functies, brand, noodtoestand en PGM uitgang

CodeSecure: voor in- en uitschakeling, Aux en paniekfuncties

Frequentie (MHz): 868.95 MHz

Batterij: 3 VDC lithium batterij, CR123A

Achtergrondverlichting: selecteerbaar als aan of uit

Afmetingen (H x B x D): 127 x 70 x 24 mm

Werktemperatuur: 0°C tot 49°C

Keuring: EN 50130-4, 300220-3

Head Office (Israel)
Visonic Inc. (U.S.A.)
Visonic Ltd (U.K.)
Visonic Iberica (Spain)
Visonic GmbH (Germany)
Visonic SARL (France)
Visonic Deson (East Asia)
Visonic Rep. (Nordic Countries)
Visonic Rep. (Latin America)

Tel (972-3) 645 6789
Tel (800) 223 0020
Tel (44-870) 730 0800
Tel (34-91) 659 3120
Tel (49-2202) 104 930
Tel (33-1) 5334 3223
Tel (852) 2157 7142
Tel (47) 6758 0843
Tel (972-3) 645 6721

Fax (972-3) 645 6788
Fax (860) 242 8094
Fax (44-870) 730 0801
Fax (34-91) 663 8468
Fax (49-2202) 104 959
Fax (33-1) 4655 6136
Fax (852) 2512 9071
Fax (47) 6758 0814
Fax (972-3) 645 6788

W e b s i t e : <http://www.visonic.com>

© Visonic is a registered trade mark of Visonic Ltd. MCM-140 is a trade mark of Visonic Ltd.



Visonic[®]

For a smart and secure lifestyle