

PRODUCT DATASHEET



AlphaVision ML GSM/GPRS Module

WAAROM ALPHATRONICS

- Compleet productenpakket
- Ontwikkeling en productie in eigen huis
- Uitgebreide technische support
- Hands-on producttrainingen
- Makkelijk online bestellen
- ISO-9001 gecertificeerd
- Sinds 1978 actief in beveiliging

STERK IN SECURITY SOLUTIONS

- Inbraakdetectie
- Toegangscontrole
- Video-observatie
- Branddetectie
- Alarmcommunicatie
- Zorgoplossingen



KENMERKEN & VOORDELEN

- Opsteekprint
- GSM kiezer voor het verzenden van alarm- en status meldingen
- GSM back-up voor PSTN kiezer
- GPRS back-up voor IP kiezer
- Ondersteunt SIA/contact ID voor meldkamer
- Ondersteunt toon en sms berichten voor privé doormelding
- Optionele spraak opsteekprint voor het verzenden van spraakteksten

De AlphaVision ML centrale is uitgerust met een geïntegreerde IP kiezer, waarmee een alarm bij een meldkamer gemeld kan worden. Door de centrale met een GSM / GPRS module uit te breiden kan de AlphaVision ML ook toegepast worden op locaties waar geen telefoonlijn of IP beschikbaar is. De GSM/GPRS module kan ook toegepast worden als back-up verbinding voor de PSTN kiezer of IP kiezer. De GSM/GPRS module kan direct op het moederbord van de AlphaVision ML centrale worden gemonteerd.

Alarmmeldingen via GSM Info verzending via GPRS Back-up kiezer

Via de GSM / GPRS module kunnen meldingen via het GSM-netwerk naar een meldkamer (protocollen: Contact ID, SIA level 2, of XSIA) of aan particuliere (mobiele) telefoons (protocollen: sirene, toon, sms of spraakbericht, mits de optionele plug-on spraakprint is geïnstalleerd) worden verzonden.

Houd er rekening mee dat de GSM / GPRS module van een SIM-kaart moet worden voorzien. Het wordt sterk afgeraden om hier een prepaid SIM-kaart voor te gebruiken omdat de module niet kan detecteren of het beltegoed toereikend is.

Het is ook mogelijk de GSM / GPRS module GPRS meldingen naar een meldkamer te laten sturen (protocol: SIA-HS IP of SEC-IP 2.1.0). Om deze GPRS meldingen te kunnen ontvangen moet de meldkamer over een RC-4001 IP-ontvanger of RX-8000 ontvanger beschikken.

De GSM / GPRS module kan als backup dienen voor de geïntegreerde IP alarmmelder van de AlphaVision ML centrale. Ook als de centrale gebruik maakt van een PSTN verbinding kan de GSM / GPRS module als backup dienen.

PRODUCT DATASHEET

TKH GROUP

Sinds juli 2010 is Alpatronics onderdeel van de beursgenoteerde TKH Group. Binnen TKH Security Solutions werkt Alpatronics nauw samen met de andere TKH zusterbedrijven in de ontwikkeling van nieuwe innovatieve beveiligingsoplossingen.

Specificaties

Voedingsspanning:	12 VDC (gevoed door de AlphaVision ML centrale)
Normaal stroomverbruik:	30 mA
Maximaal stroomverbruik:	300-500 mA
Gebruikstemperatuur:	0 ° tot +50 ° C
Behuizing afmetingen:	105 x 45 x 17 mm (LxBxH)
Kleur behuizing:	Wit
Gewicht:	49 g

Bestelinformatie

ART.NR.	OMSCHRIJVING
004165	AlphaVision ML GSM/GPRS kiezer opsteekprint
004162	AlphaVision ML spraak opsteekprint

CONTACT

Boekdrukker 5-7

3861 SE Nijkerk

Tel.: 033-2459944

Web: www.alpatronics.nl

Email: info@alpatronics.nl