



## Volledige flexibiliteit

- Twee bedrijfsmodi: Scenario Activering en Brandalarm
- In-app configureerbare acties
- Visuele alarmverificatie met behulp van MotionCam-detectoren of een andere videocamera aangesloten op Ajax NVR
- Verzending van het alarm naar de meldkamer




## Feilloze hardware

- Vereenvoudigd knopmechanisme dat het risico op storingen verkleint
- Werkt zelfstandig voor maximaal 7 lang op de voorgeïnstalleerde batterijen
- De transparante beschermende deksel voorkomt dat het alarm per ongeluk wordt geactiveerd
- Sabotagealarm



## Smart and complex ecosystem

- Regelmatige polling van het apparaat om de huidige status in apps weer te geven
- Automatische zelfdiagnose met statusrapportage aan de hub
- Tot maximaal 1.700 m aan draadloze communicatie en twee keer zo veel met een signaalversterker
- Directe onderhoudsmeldingen



## Quick installation and setup

- Het SmartBracket-paneel om het apparaat te monteren: de behuizing hoeft niet te worden gedemonteerd
- Een slot om het apparaat aan SmartBracket te bevestigen
- Speciaal gereedschap (sleutel) om de knop te resetten na een alarm
- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app

**De productlijnen Superior, Fibra en Baseline** zijn onderling compatibel. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.

<p><b>Compatibiliteit</b></p> <p><b>Hubs</b> Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Range extenders</b> ReX ReX 2</p>	<p><b>Communicatie met een hub</b></p> <p><b>Jeweller communication technology</b></p> <p><b>Frequency bands</b> 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depends on the sales region</p> <p><b>Communication range</b> up to 1,700 m In an open space</p>	<p><b>Voeding</b></p> <p><b>Battery</b> 2 × CR123A Pre-installed</p> <p><b>Battery life</b> up to 7 years</p>	<p><b>Installatie</b></p> <p><b>Operating temperature range</b> from 0°C to +50°C</p> <p><b>Operating humidity</b> up to 80%</p>
<p><b>Behuizing</b></p> <p><b>Afmetingen</b> 102 × 104 × 39 mm</p> <p><b>Kleur</b> groen, geel, wit, blauw Afhankelijk van de geselecteerde versie</p>	<p><b>Gewicht</b> 214 g</p>	<p><b>Volledige set</b></p> <p>ManualCallPoint Jeweller, SmartBracket-montagepaneel, 2 x CR123A-batterijen (voorgeïnstalleerd), Speciaal gereedschap (sleutel), Transparante beschermende deksel, Installatiekit, Snelstartgids</p>	



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:

[ajax.systems/support/devices/manualcallpoints-jeweller/](https://ajax.systems/support/devices/manualcallpoints-jeweller/)



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport\_Bot



ajax.systems