



## Compact Mistkanon voor kleine ruimtes. Inclusief unieke puls functie

### PROTECT FOQUS™

Dit mistkanon is het meest compacte model in onze productlijn. Het is onworpen voor mistbeveiliging in ruimtes tot 25 m<sup>2</sup>. De flexibele instellingen maken het mogelijk nog kleinere ruimtes (8 m<sup>2</sup>) te beveiligen zonder overvulling. De unieke pulsfunctie zorgt voor dekking over een langere periode.

Dankzij het compacte en lichtgewicht ontwerp, is de FOQUS™ zeer geschikt voor serverruimtes, bankkluisruimtes, geldautomaat ruimtes en kleine woonkamers en kantoren.

Na opwarming verbruikt de FOQUS™ minder stroom dan een simpele gloeilamp.

De FOQUS™ gebruikt XTRA<sup>+</sup> mistvloeistof die een dichte witte en ondoordringbare mist veroorzaakt die ook lang in de ruimte blijft hangen.



De FOQUS™ heeft bij opstarten een stroomverbruik van 700 Watt en heeft slechts 7 minuten nodig om gereed te zijn voor gebruik na inschakelen van de spanning.



De vloeistofcontainer bevat genoeg vloeistof voor 20 ontladingen. Deze container wordt ook gebruikt in de modellen 600/600i/1100 en 1100i. Snel en simpel en zonder morsen te vervangen.



De FOQUS™ heeft twee nozzle opties: recht en 30°. De behuizing is gemaakt van slagbestendig metaal en verkrijgbaar in wit.



## Specificaties:

### PROTECT FOQUS™

<b>Geschikt voor:</b> Ruimtes tot 25 m <sup>2</sup>	<b>Ingang:</b> 5 signalen
<b>Mistopbrengst instellingen:</b> 3 mogelijkheden (8, 16 en 25 m <sup>2</sup> )	<b>Uitgang:</b> 3 signalen
<b>Pulsmodus:</b> Ja, kan verscheidene malen activeren (3 instellingen)	<b>Instelling voor misttijd, signalering en verwarming:</b> On/off DIP switches
<b>Vloeistof container:</b> 1.1 liter (zelfde als model 600/600i en 1100/1100i)	<b>Accu backup (2 x 12 V, 1.2 Ah):</b> Elektronika en pomp
<b>Activeringen per container:</b> Minimaal. 20	<b>Backup na netuitval:</b> Tot max. 1 uur
<b>Elektronische vloeistofniveau meting:</b> Ja	<b>Ingebouwde acculader:</b> Ja
<b>Netspanning:</b> 230 V, 50 Hz z	<b>Signalen/Indicatie:</b> Hoorbaar, optisch en elektrisch
<b>Stroomverbruik bij eerste opstart:</b> 700 W	<b>PCB status indicatie:</b> Ja
<b>Standby verbruik (na opwarming):</b> 55 W	<b>Logboek:</b> Ja, als optie met IntelliSuite™
<b>Standby verbruik (met uitgeschakeld element):</b> 5 – 10 W	<b>Afmetingen (mm):</b> L: 400, B: 240, H: 135
<b>Opwarmtijd na koude start:</b> 7 min.	<b>Installatie gewicht:</b> 7 kg
<b>Opwarmtijd na ontlading:</b> ½ – 3 min.	<b>Mogelijkheid voor 2 verschillende nozzles:</b> Ja (recht en 30°)
<b>Werktemperatuur (min./max.):</b> 5/80° C.	<b>Kleur behuizing:</b> Wit

Wijzigingen voorbehouden. S E & O.



Scan de code met uw smartphone om een demovideo van de PROTECT FOQUS™ te zien.