

## AT-304 en AT-308 draadloze ontvangers



### KENMERKEN & VOORDELEN

- + 1-kanaals en 4-kanaals versie beschikbaar
- + Opvolgers van de Visonic MCR-304 en MCR-308
- + Leverbaar als PowerG (2-weg) of PoverCode (1-weg)
- + Geschikt voor 16 draadloze componenten
- + Uitgangen: - 1 relais (AT-304) of 4 relais (AT-308)  
3 status uitgangen (o.c.)
- + Toepassingen zijn oneindig

De AT-304 (1-kanaals) en AT-308 (4-kanaals) zijn beide universele draadloze ontvangers geschikt voor de ontvangst van Visonic PowerCode (1-weg) 868MHz of Visonic PowerG (2-weg) 868MHz draadloze componenten. Dit kunnen (hand)zenders, paniekknoppen, keyfobs (afstandbediningen) of draadloze detectoren zijn. De AT-304 en AT-308 zijn beide leverbaar in 2 modellen, een model voor de ontvangst van PowerG (2-weg) componenten en een model voor de ontvangst van PowerCode (1-weg) componenten. Door de universele opzet en diverse modellen zijn de oplossingen oneindig.

### Draadloze uitbreiding

In totaal kunnen 16 stuks draadloze zenders/detectoren ingeleerd worden op de AT-304 en AT-308 ontvangers. De toegepaste radiofrequentie is 868 MHz en de draadloze apparatuur dient gebruik te maken van Visonic PowerCode 868MHz of Visonic PowerG 868MHz.

### Uitvoeringen

De AT-304 en AT-308 ontvangers zijn leverbaar in 2 modellen die geschikt zijn voor het ontvangen van:

- Visonic PowerG (2-weg)
- Visonic PowerCode (1-weg)

Componenten zijn eenvoudig in te leren middels een inleer procedure.

### Universeel

De AT-304 en AT-308 zijn universeel van opzet, te gebruiken in combinatie met een breed scala aan draadloze Visonic PowerCode of PowerG 868MHz componenten en hierdoor geschikt voor diverse type applicaties.

Enkele voorbeelden van deze applicaties:

- Uitbreiding van detectie componenten
- Hulpoproep op een bekabelde inbraakcentrale
- Zuster oproepsysteem
- Draadloos bedienen/activeren van systemen.

## Specificaties

Varianten:	AT-304 PowerCode 868Mhz 1-kanaals (art.nr. 007045) AT-304 PowerG 868Mhz 1-kanaals (art.nr. 007047) AT-308 PowerCode 868Mhz 4-kanaals (art.nr. 007046) AT-308 PowerG 868Mhz 4-kanaals (art.nr. 007048)
Geschikt voor:	Visonic Powercode 1-weg 868MHz zenders en/of detectoren Visonic PowerG 2-weg 868Mhz zenders en/of detectoren
Uitgangen AT-304	
Relais:	1 stuks - Alarm, max. 30VDC/1A
Open collector:	3 stuks - Lage batterij, Supervisie, Sabotage, max. 100mA
Uitgangen AT-308	
Relais:	4 stuks - Alarm, max. 30VDC/1A
Open collector:	3 stuks - Lage batterij, Supervisie, Sabotage, max. 100mA
Frequentie:	868,95MHz (breedband)
Dataverwerking	
ID codes	Meer dan 16 miljoen mogelijke combinaties
Lengte van transmissie	36 bits
Geheugen:	Maximaal 16 draadloze zenders/detectoren
Elektrisch:	
Voedingsspanning:	10-16VDC
Stroomverbruik:	Ongeveer 32mA
Overig	
Werktemperatuur:	0° C tot 50° C
Afmetingen (L x B x H):	108 x 165 x 38 mm

## Bestelinformatie

ART.NR.	OMSCHRIJVING
007045	AT-304 Visonic PowerCode 1-kanaals Ontvanger 868MHz
007047	AT-304 Visonic PowerG 1-kanaals Ontvanger 868MHz
007046	AT-308 Visonic PowerCode 4-kanaals Ontvanger 868MHz
007048	AT-308 Visonic PowerG 4-kanaals Ontvanger 868MHz

## Compatibiliteit - Powercode

Omschrijving	Alphatronics	
	AT-304 PowerCode	AT-308 PowerCode
Next Plus MCW PIR detector 15m 868MHZ	V	V
DISC MCW plafond PIR detector 15m 868MHZ	V	V
Next Plus K9-85 MCW petsmart PIR detector 868MHZ	V	V
MCPIR-3000 PIR detector 868MHZ	V	V
CLIP-MCW gordijn PIR detector 868MHZ 2/4/6m	V	V
TOWER-20AM MCW spiegel buiten detector 868MHZ	V	V
MCT-100 PowerCode universele zender 868MHZ	V	V
MCT-201WP PowerCode paniekdrukker 868MHZ	V	V
MCT-211 PowerCode polszender waterdicht 868MHZ	V	V
MCT-211RL PowerCode polszender 868MHZ	V	V
MCT-220 PowerCode noodknop 868MHZ	V	V
MCT-234 PowerCode keyfob zender 868MHZ	V	V
MCT-237 twee weg keyfob zender 868MHZ	Nee	Nee
MCT-241 PowerCode paniekdrukker 868MHZ	V	V
MCT-320 PowerCode mini magneetcontact 868MHZ	V	V
MCT-302 PowerCode magneetcontact 868MHZ	V	V
MCT-426 PowerCode rookmelder 868MHZ	V	V
MCT-441 PowerCode aardgas melder 868MHZ	V	V
MCT-442 PowerCode CO detector 868MHZ	V	V
MCT-501 PowerCode glasbreukmelder 868MHZ	V	V
MCT-550 PowerCode water sensor 868MHZ	V	V
MCM-140 1-weg bedieningspaneel 868MHZ	Nee	Nee
MCX-610 PowerCode repeater	V (1)	V (1)
MCS-730AC PowerCode buitensirene/flitser	Nee	Nee
MCS-740 PowerCode buitensirene/flitser	Nee	Nee
(1) doorgifte van signalen werkt wel, "eigen bewaking netspanning en low-batt" van de repeater zelf niet		

## Compatibiliteit - PowerG

Omschrijving	Alphatronics	
	AT-304 PowerCode	AT-308 PowerCode
MP-802 PowerG petsmart PIR detector	V	V
NEXT CAM PowerG PIR detector	Nee (1)	Nee (1)
NEXT CAM K9-85 PowerG petsmart PIR detector	Nee (1)	Nee (1)
CLIP PowerG gordijn PIR detector 2/4/6m	V	V
TOWER-20 AM PowerG spiegel buitendetector	V	V
TOWER-30 AM PowerG spiegel detector	V	V
TOWER-32 AM PowerG spiegel detector	V	V
TOWER CAM PowerG spiegel buitendetector met camera	Nee (1)	Nee (1)
MP-902 PowerG buiten gordijn PIR detector	V	V
MC-302E PowerG magneetcontact	V	V
MC-303 PowerG magneetcontact (platte versie)	V	V
MC-313 PowerG magneetcontact IP65	V	V
SMD-426 PowerG rookmelder	V	V
GB-502 PowerG glasbreukmelder	V	V
SD-304 PowerG magneetcontact met schok sensor	V	V
GSD-442 PowerG CO detector	V	V
FLD-550 PowerG water sensor	V	V
PB-101 PowerG paniekzender 1 knop	V	V
PB-102 PowerG paniekzender 2 knoppen	V	V
RP-600 PowerG repeater	V	V
KF-234 PowerG keyfob zender	V	V
KF-235 PowerG keyfob zender	V	V
KP-140 PowerG bedieningspaneel	Nee	Nee
KP-141 PowerG prox bedieningspaneel	Nee	Nee
KP-160 PowerG touchscreen keyprox bedieningspaneel	Nee	Nee
KP-250 PowerG LCD bedieningspaneel	Nee	Nee
SR-720B PowerG 2-weg draadloze binnensiren/flitser	Nee	Nee
SR-740 PowerG 2-weg draadloze buitensirene/flitser	Nee	Nee
(1) camera beelden worden niet ondersteund		